

Bentel J424-8

Основные характеристики:

- Соответствует *EN-54*
- До 21 детектора можно подключить к каждой зоне
- Возможность подключения газового детектора с током 4-20 мА
- Один выход “открытый коллектор” на каждую входную зону
- Возможность приоритета ручного извещателя
- Сигнализация пропажи детектора
- Два контролируемых,отключаемых 24V тревожных выхода для подключения сирен, звонков и др.
- Отключаемые выход неисправностей
- Контролируемый выход для телефонного коммуникатора
- Программируемый выход “открытый коллектор”
- Релейный выход тревоги “сухие контакты”
- Режим день/ночь
- Программируемое время сброса
- Программирование с панели или с компьютера
- Буфер на 50 событий (может быть прочитан ПК)
- Память тревоги/неисправности до следующего сброса

J424-8

8 входных зон с возможностью расширения до 24 (2 расширителя J400-EXP8)

Дополнительный встроенный дисплей J400-LCD

Подключение 230 Vac \pm 10%

Импульсный блок питания 27.6 Vdc 2.5 A

Место для двух 12 V 17 Ah аккумуляторных батарей

Размер (W*H*D): 502*422*116 мм

Вес (без батарей) : 8.5 кг